



# SR Series

UPS linea interactiva 2U  
Rack o Torre LCD y USB

Protege equipos de misión crítica contra daños, tiempo muerto y pérdida de datos causados por interrupción del suministro eléctrico, bajo y alto voltaje, ruidos e interferencia. Ideal para equipos de vigilancia y monitoreo, para servidores de montaje en gabinetes pequeños, sistemas de voz por IP, VOIP y soluciones de telecomunicaciones.

## Características:

- Convertible para Rack o Torre
- Inversor de onda modificada
- Regulador de voltaje de amplio rango
- Voltaje de salida ajustable en el LCD
- Frecuencia de salida ajustable en el LCD
- Auto arranque
- Protección de sobre carga / recalentamiento / corto circuito
- Arranque en frío



LCD SCREENS



SWITCHES



INTERNET




PC / MAC



NETWORKING



MULTIFUNCTIONAL



Communication  
USB PORTS

## Especificaciones

MODELO		AB-SR1002I	AB-SR1502I	AB-SR2002I	
<b>Descripción</b>		UPS de Línea Interactiva Senoidal Modificado			
<b>Capacidad</b>	VA / Vatios	1000VA / 500W	1500VA/900W	2000VA / 1200W	
<b>Entrada</b>	Voltaje Nominal	210/ 220/230 VAC			
	Rango de Voltaje	140 ~ 270 ± 5% VAC			
	Frecuencia	50 Hz ~ 60 Hz			
<b>Salida</b>	Voltaje (modo baterías)	210/ 220 / 230 VAC user selectable			
	Frecuencia	el mismo de la entrada			
	AVR	1 etapa eleva & 1etapa reduce			
	Tipo de onda	modificada senoidal			
	Tiempo de transferencia	Típico 2-4 ms			
	Tomacorrientes	8 IEC - C13			
<b>Batería</b>	Tipo y número	12v 9Ah * 1	12v 9Ah * 2	12v 9Ah * 2	
	Tiempo de recarga	4-6 horas para el 90% de capacidad			
<b>Características</b>	Protección a picos	360 Joules			
	Puertos	RJ-45 / USB			
	Pantalla LCD	Respaldo	Presenta la capacidad de la batería		
		Falla	ON/OFF/ESC Botón de función / LED intermitente		
		Carga inteligente con el ups apagado	INV LED Intermitente		
	Indicadores Auditivos	Modo Batería	Suena cada 12 Segundos		
		Batería baja	Suena cada 2 Segundos		
Falla		Sonido continuo			
<b>Ambiente</b>	Altura	< 5000 metros			
	Temperatura	0° C ~ 40° C			
	Humedad	0% ~ 90% (sin condensación)			
	Ruido	< 40 dB a un 1 metro			

\*Especificaciones sujetas a cambios sin notificar.



## AB-SR1002I/AB-SR1502I/AB-SR2002I

### IDEAL PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD Y REDES

Protege los equipos de misión crítica de pérdida de datos causados por la falta de corriente en el suministro eléctrico, por bajos y altos voltajes como por picos y interferencias o ruidos en las líneas.



Vista Posterior



Visto de frente